PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP



WORKSHOP CHARGER

- 120A Peak/100A kont.
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

WORKSHOP CHARGER



Verkstadsladdaren är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare med den senaste switch-tekniken som lämpar sig utmärkt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

Primepower Workshop Charger ger full effekt 100A kontinuerligt och levererar peak ström på 120A.

Laddaren ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida.

Laddaren är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet.

Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten.

Laddaren levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar, batterikablar på upp till 5M går att beställa som tillval.

Idavägen 11 SE-352 46 | +46 470 72 74 95 | support@primepower.se

PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP

WORKSHOP CHARGER

- 120A Peak/100A kont.
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

Artikelnummer	0036840
Inspänning	230VAC / 50Hz / 8A
Nominell utspänning	12V
Laddström	100A Kontinuerligt, 120A i peak
Effektivitet	>90%
Arbetstemperatur	-20°C till +50 °C
Rekommenderad batterikapacitet	40Ah—1000Ah
Ingående växelspänning	90 VAC—250 VAC
Rippel	<3%
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, Öppna, AGM, Gel, CaCa
IP klass	IP20
Dimensioner (LxBxH)	294 x 135 x 94,5 mm
Vikt	2.2Kg
Batterikablage	1,5m alt. 5M 16mm² twinflex med kraftiga 200Amp krokodilklämmor

Primepower WSC Väggfäste
art.nr: 1740080



Primepower WSC Väska
art.nr: 9144500

